

Anleitung zur Einrichtung der Zugangspunkte (APNs) für bob Internet und MMS

Betriebssystem: Android



Einstellungen für Mobile Daten

Öffne die Einstellungen deines Android Handys und wähle "Verbindungen". Danach wählst du "Mobile Netzwerke".



2

< Verbindur	ngen	Q
WLAN		
WLAN-Anrufe		
Bluetooth		
NFC und kontak	tlose Zahlungen	
Offline-Modus		
Mobile Netzwerke		
Mobile Netzwer	ke	
Mobile Netzwerl	ke	
Mobile Netzwerl Datennutzung SIM-Kartenverv	ke valtung	
Mobile Netzwerl Datennutzung SIM-Kartenverv Mobile Hotspot	ke valtung und Tethering	
Mobile Netzwerk Datennutzung SIM-Kartenverw Mobile Hotspot Weitere Verbind	ke valtung und Tethering ungseinstellungen	
Mobile Netzwerk Datennutzung SIM-Kartenverv Mobile Hotspot Weitere Verbind Suchen Sie nac	ke valtung und Tethering ungseinstellungen h etwas Anderem'	?

bob

Stelle sicher, dass "Daten-Roaming" aktiviert ist und wähle danach "Zugangspunkte".

- Ist der Eintrag "data.bob" bereits vorhanden, stelle sicher, dass er ausgewählt ist. Du kannst darauf tippen um ihn zu öffnen.
- Ist der Eintrag nicht vorhanden, tippe auf "Hinzufügen".

< Mobile Netzwerke		<	Zugangspunkte	Hinzufügen
Daten–Roaming Die Verwendung von mobilen Daten beim Roaming kann zusätzliche Kosten verursachen.			data.bob bob.at	
VoLTE-Anrufe SIM 1 Möglichst LTE-Datennetze für Anrufe verwenden.		\bigcirc	data.bob MMS mms.bob.at	
Netzmodus LTE/36/2G (automatisch verbinden)			IMS IMS	
Zugangspunkte				
Netzbetreiber				
III O <			III C) <





4

Name: data.bob	APN: bob.at
Benutzername: data@bob.at	Passwort: ppp
MCC: 232	MNC: 11
APN-Typ: default	APN-Protokoll: IPv4

< Zugangspunkt bearbeiten :	MCC 232
Name	MNC
data.bob	11
APN	Authentifizierungstyp
bob.at	PAP
Proxy	APN-Typ
Nicht festgelegt	default
Port Nicht festgelegt	APN-Protokoll
Benutzername data@bob.st	APN-Roaming-Protokoll
Passwort	APN aktivieren/deaktivieren
Server	Übertragungsart
Nicht festgelegt	Nicht angegeben
MMSC	Typ des virtuellen Mobilfunknetzbetreibers
Nicht festgelegt	Nicht festgelegt
MMS-Proxy	Wert des virtuellen Mobilfunknetzbetreibers
Nicht festgelegt	Nicht festgelegt
MMS-Port Nicht festgelegt	



Zum Schluss musst du den Zugangspunkt nur noch speichern.

Name		
data.bob		
APN		
bob.at		
Ргоху		
Nicht festgelegt		
Port		
Nicht festgelegt		
Benutzername		
data@bob.at		
Passwort		
×××		
Server		
Nicht festgelegt		
MMSC		
Nicht festgelegt		
MMS-Proxy		
Nicht festgelegt		
MMS-Dort		

5

< Zugangspunkt k	al Speichern	
MCC 232	Verwerfen	
MNC 11		
Authentifizierungstyp PAP		
APN-Typ default		
APN-Protokoll		
APN-Roaming-Protoko	bli	
APN aktivieren/deaktivieren		
Übertragungsart Nicht angegeben		
Typ des virtuellen Mobil Nicht festgelegt	funknetzbetreibers	
Wert des virtuellen Mob Nicht festgelegt	ilfunknetzbetreibers	
(> <	

Damit sind die Einstellungen für die Mobilen Daten abgeschlossen.

Viel Spaß beim Surfen!



Einstellungen für MMS

Öffne die Einstellungen deines Android Handys und wähle "Verbindungen". Danach wählst du "Mobile Netzwerke".



< Verbindungen	Q	
WLAN		
WLAN-Anrufe		
Bluetooth		
NFC und kontaktlose Zahlungen		
Offline-Modus		
Mobile Netzwerke		
Datennutzung		
SIM-Kartenverwaltung		
Mobile Hotspot und Tethering		
Weitere Verbindungseinstellungen		
Suchen Sie nach etwas Anderem?		

bob

Wähle "Zugangspunkte".

- Ist der Eintrag "data.bob MMS" bereits vorhanden kannst du darauf tippen um ihn zu bearbeiten.
- Ist der Eintrag nicht vorhanden, tippe auf "Hinzufügen".

< Mobile Netzy	verke			<	Zugangspunkte	Hinzufüge	IN
Daten-Roaming Die Verwendung von mobil kann zusätzliche Kosten ver	en Daten beim Roaming erursachen.]	۲	data.bob bob.at		
VoLTE-Anrufe SIM 1 Möglichst LTE-Datennetze	für Anrufe verwenden.		-	\bigcirc	data.bob MMS mms.bob.at		
Netzmodus LTE/3G/2G (automatisch v	erbinden)				IMS IMS		
Zugangspunkte)				
Netzbetreiber							
		,					
111	0						





Befülle die Felder wie folgt:

Name: data.bob MMS	APN: mms. bob.at
Benutzername: data@bob.at	Passwort: ppp
MMSC: http://mmsc.bob.at	MMS-Proxy: 194.48.124.7
MMS-Port: 8001	MCC: 232
MNC: 11	APN-Typ: default
APN-Protokoll: IPv4	

< Zugangspunkt bearbeiten :	MCC 232
Name	MNC
data.bob MMS	11
APN	Authentifizierungstyp
mms.bob.at	PAP
Proxy	APN-Typ
Nicht festgelegt	default
Port Nicht festgelegt	APN-Protokoll
Benutzername data@bob.at	APN-Roaming-Protokoll
Passwort ***	APN aktivieren/deaktivieren
Server	Übertragungsart
Nicht fastgelegt	Nicht angegeben
MMSC	Typ des virtuellen Mobilfunknetzbetreibers
http://mmsc.bob.at	Nicht festgelegt
MMS-Proxy	Wert des virtuellen Mobilfunknetzbetreibers
194.48.124.7	Nicht festgelegt
MMS-Port 8001	



Zum Schluss musst du den Zugangspunkt nur noch speichern.

Name	
data.bob	
APN	
bob.at	
Ргоху	
Nicht festgelegt	
Port	
Nicht festgelegt	
Benutzername	
data@bob.at	
Passwort	
94891	
Server	
Nicht festgelegt	
MMSC	
Nicht festgelegt	
MMS-Proxy	
Nicht festgelegt	
MMS-Port	
Nicht festgelegt	

< Zugangspunkt	b al Speichern			
MCC 232	Verwerfen			
MNC 11				
Authentifizierungstyp PAP				
APN-Typ default				
APN-Protokoll IPv4				
APN-Roaming-Protol	koll			
APN aktivieren/deaktiv APN aktiviert	vieren			
Übertragungsart Nicht angegeben				
Typ des virtuellen Mobilfunknetzbetreibers Nicht festgelegt				
Wert des virtuellen Mo Nicht festgelegt	bilfunknetzbetreibers			
Ш	0 <			

Damit sind die Einstellungen für den MMS Versand abgeschlossen.

Viel Spaß!



Kennst du schon die mein bob App für Android?

Mit der mein bob App hast du deine Kosten und Freieinheiten immer im Blick. Außerdem findest du dort alle wichtigen Einstellungen und Infos!

Du kannst die mein bob App direkt hier auf dein Android Smartphone herunterladen.





